PUZZI 2/1 BP

Liberté de mouvement maximale pour un détachage en profondeur des textiles de tout type : appareil d'injection-extraction sans fil mobile et performant doté d'une batterie 36 V avec suceur fauteuil ergonomique.



Made in Europe

BATTERIE NON INCLUSE

Référence	1.101-750.0

- Réservoir d'eau propre de 2 l, excellent résultat de nettoyage sur les textiles, compact
- Appareil à batterie 36 V, technologie performante de la pompe et du moteur
- Suceur fauteuil court et ergonomique, flexible d'injection-extraction 1,9 m

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4066529097996
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 36 V
Réservoir eau propre/sale	**l**	1,7 / 2,9
Débit d'air	**l/s**	16
Dépression	**kPa**	16
Débit d'injection	**ml/min**	350
Pression d'injection	**MPa**	0,16 – 0,22
Puissance turbine	**W**	350
Puissance pompe	**W**	4
Puissance absorbée	**W**	350
Niveau de pression acoustique	**dB (A)**	72
Diamètre nominal accessoires		DN 30
Nombre de batteries nécessaires	**Pièce(s)**	1
Autonomie par charge de la batterie	**min**	Mode normal : 46 (7,5 Ah) / Mode normal : 37 (6,0 Ah)
Courant de charge	**A**	6
Connexion au secteur du chargeur	**V / Hz**	100 – 240 / 50 – 60
Couleur		anthracite
Poids sans accessoires	**kg**	3,7
Poids emballage inclus	**kg**	5,4
Dimensions (L × l × h)	**mm**	410 × 235 × 250

Équipement		
Version		Batterie et chargeur non inclus
Flexible d'injection/d'aspiration	**m**	1,9
Protection pour le transport du flexible		■
Suceur pour meubles court avec poignée		■
Rangement des accessoires intégré		■
Réservoir à eau fraîche		■
Réservoir à eau sale		■
Détergents		RM 764 N / 125 ml
Embout de buse		Suceur fauteuil / orange

■ Standard.

Puzzi 2/1 Bp, 1.101-750.0, 2025-12-21





Performance de nettoyage exceptionnelle

- Excellent nettoyage avec effet avant-après indéniable.
- Puissance de réaspiration exceptionnelle grâce à une dépression élevée.
- Pulvérisation d'injection extrêmement fine et uniforme du suceur fauteuil.



Design compact et mobilité accrue

- Également idéal pour les zones étroites ou difficiles d'accès.
- Liberté de mouvement sans fil et utilisation flexible.
- Se range partout grâce à son format compact.



Qualité professionnelle : particulièrement robuste et durable

- Turbine efficace avec une durée de vie de 1 000 heures.
- Pompe à membrane très robuste et résistante.
- Suceur fauteuil compact, ultra court et résistant.

Puzzi 2/1 Bp, 1.101-750.0, 2025-12-21

KÄRCHER

ACCESSOIRES POUR PUZZI 2/1 BP
1.101-750.0


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13

		Référence	Descriptif	
APPAREILS D'INJECTION-EXTRACTIO				
Suceurs à main				
Suceur pour meubles court, ergonomique, avec poignée intégrée pour Puzzi	1	4.130-063.0	Idéal pour les passages étroits : suceur pour meubles très court et ergonomique avec poignée intégrée en DN 32, en plastique, pour un nettoyage jusqu'au cœur des fibres à l'aide de l'injecteur-extracteur Puzzi de Kärcher.	■
Flexibles d'injection/d'extraction				
Flexible d'injection/d'extraction pour Puzzi 2/1 Bp, longueur 1,9 m	2	2.885-913.0	Flexible d'injection/d'extraction d'une longueur de 1,9 m pour l'injecteur-extracteur sans fil Puzzi 2/1 Bp de Kärcher. Adapté uniquement à l'utilisation avec le suceur pour meubles court et ergonomique Puzzi Professional.	■
BATTERIES				
Battery Power 36/25	3	2.445-030.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
Battery Power 36/50	4	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	5	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarreur kit Battery Power 36/25	6	2.445-064.0	Le kit de démarrage Battery Power 36/25 inclut une batterie interchangeable Battery Power 36 V/2,5 Ah ainsi qu'un chargeur rapide 36 V. Pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
Démarreur kit Battery Power 36/50	7	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	☐
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	☐
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	☐
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	10	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	☐
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	☐
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarreur kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	☐
Démarreur kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.